

Introducing the new Fluke 110, 111 & 112 digital multimeters

Totally new. Totally Fluke.



Fluke의 새로운 110, 111 그리고 112 디지털 멀티미터는 더욱 작아지고 개선되었습니다.

- 모든 파형에 대하여 실제 rms ac 전압과 전류를 정밀하게 측정
- 향상된 해상도를 6000-count의 표시
- Min / Max / Average 기능
- 주파수, 콘덴서, 저항 측정
- 손쉬운 건전지 교체
- 1m 높이에서의 떨어짐 충격 보호
- 양손 작동과 프르브 보관을 위한 프르브 홀더와 홀스터
- 사용에 편리한 소형 / 경량
- IEC CAT III 600V safety rating

■ 사 양

기능	범위 / 해상도	정도
직류전압	6000mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V	±0.7% of reading
교류전압	6000mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V	±1.0% of reading
직류전류	6.000A, 10.00A ²	±1.0% of reading
교류전류	10.00A ²	±1.5% of reading
저항	600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 40.00MΩ	±1.5% of reading
콘덴서	1000nF, 10.00μF, 100.0μF, 9999μF	±1.9% of reading
주파수	99.99Hz, 999.9Hz, 9.999Hz, 50.00kHz	±0.1% of reading

* 배터리 수명 : 300시간 (알카라인 건전지)

* 크기(H x W x L) : 46mm x 96mm x 100mm

 송암엔지니어링(주)